

**CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE**

**9999-4/B**

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

ADATTATORE A SCOMPARSA ASIMMETRICO CON DOPPIO AGGANCIO MANUALE, A 4 CONDUTTORI (3P+N), CON SELETTORE DI FASE

ASYMMETRIC RETRACTABLE ADAPTER WITH DOUBLE MANUAL ENGAGEMENT, 4 CONDUCTORS (3P+N), WITH PHASE SELECTOR

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

**Frequenza:** 50/60Hz  
*Frequency:*

**Corrente e tensione nominale:** 4A/250V  
*Rated current and voltage:*

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

**Materiali:** Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame  
*Materials:* Polycarbonate body; Copper alloy contacts



**Colori disponibili:** Nero RAL 9005  
*Available colours:* Black RAL 9005

**Fissaggio:** Ad innesto con scatto  
*Fastening:* Insert with click

**Peso:** 52,2 g  
*Peso:*

**Carico:** 50N  
*Carico:*

**Massimo momento torcente:** 2,5Nm  
*Massimo momento torcente:*



**Informazioni / Information**



**Certificazioni / Certifications**



**WIRING / WIRING**



Connessione a perforazione di isolante  
*insulation piercing connection*



0,5-1

Sezione conduttore cordato e flessibile (mm<sup>2</sup>)  
*Section of stranded and flexible conductor (mm<sup>2</sup>)*

**ACCESSORI / ACCESSORIES**



KIT-9909-ND/...



WIRING TOOL